

Upravljanje maketom stanice za sortiranje pomoću PLC-a

Mavrek, Matija

Undergraduate thesis / Završni rad

2023

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:122:620532>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)


Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-20**



Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)






Sveučilište Sjever

Završni rad br. 531/EL/2023

Upravljanje maketom stanice za sortiranje pomoću PLC-a

Matija Mavrek, 0036517491

Varaždin, listopad 2023. godine



Sveučilište Sjever

Odjel za Elektrotehniku

Završni rad br. 531/EL/2023

Upravljanje maketom stanice za sortiranje pomoću PLC-a

Student

Matija Mavrek, 0036517491

Mentor

Josip Srpk, dipl. ing

Varaždin, listopad 2023. godine

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL Odjel za elektrotehniku

STUDIJ preddiplomski stručni studij Elektrotehnike

PRISTUPNIK Matija Mavrek

MATIČNI BROJ 0036517491

DATUM 23.10.2023.

KOLEGIJ PLC sustavi upravljanja

NASLOV RADA

Upravljanje maketom stanice za sortiranje pomoću PLC-a

NASLOV RADA NA
ENGL. JEZIKU Control of the sorting station using PLC

MENTOR Josip Srpak

ZVANJE viši predavač

ČLANOVI POVJERENSTVA

1. mr.sc. Ivan Šumiga, viši predavač
2. Josip Srpak, viši predavač
3. Doc.dr.sc. Dunja Srpak
4. Miroslav Horvatić, viši predavač
5. _____

Zadatak završnog rada

BROJ 531/EL/2023

OPIS

Za izradu završnog rada može se koristiti edukacijska maketa koja sadržava više elemenata industrijskog postrojenja. U ovom završnom radu treba obraditi detalje automatiziranja procesa sortiranja.

Pri tome je potrebno:

- opisati osnovni koncept automatizacije
- opisati korišteni hardware i software za realizaciju procesa sortiranja
- izraditi električne sheme za upravljački ormar
- napisati program za kontroliranje procesa sortiranja
- izraditi upravljački ormar i testirati sustav.

ZADATAK URUČEN

25. 10. 2023.



Josip Srpak

PREDGOVOR

Zahvaljujem mentoru, dipl. ing. Josipu Srpaku, na svoj pomoći, strpljenju i savjetima koji su mi pomogli u izradi završnog rada. Zahvaljujem i svim ostalim profesorima koji su mi pomogli kroz ovaj studij. Zahvaljujem roditeljima i priateljima koji su me pratili i podržali tijekom školovanja.

Posebne zahvale tvrtki BGW Electronics i direktoru Kristijanu Danjku oko nabavke potrebne opreme.

SAŽETAK

U teorijskom dijelu ovog završnog rada opisuje se osnovni princip rada automatiziranih sustava. Također opisana je maketa, hardware i software koji se koriste u praktičnom dijelu završnog rada.

Za praktični dio završnog rada korištena je gotova maketa postrojenja za sortiranje koju je potrebno pokretati pomoću Siemens-ovog PLC-a serije S-1200. Opisan je postupak izrade elektro ormara i Ladder dijagrama korištenog za pokretanje makete.

Software korišten za radu programskog dijela korišten je TIA Portal, a za crtanje sheme elektro ormara korišten je EPLAN Education 2023.

Ključne riječi: PLC, postrojenje za sortiranje, automatizacija

ABSTRACT

The basic principle of automated systems is described in the theoretical part of this thesis. The model, hardware and software used in the practical part of thesis are also described.

Model of the sorting station is used for the practical part of the thesis, which needs to be operated using a Siemens S-1200 series PLC. The procedure of making the electrical cabinet and the Ladder diagram used to start the model are described.

The software used to create the program for PLC is TIA Portal and EPLAN Education 2023 is used to drawing the scheme of the electrical cabinet.

Key words: PLC, sorting station, automation

POPIS KORIŠTENIH KRATIC

AC	Izmjenična struja / eng. alternating current
CPU	Centralna procesorska jedinica / eng. Central Processing Unit
DC	Istosmjerna struja / eng. direct current
NC	Mirni kontakt / eng. normally closed contact
NO	Radni kontakt / eng. normally open contact
PLC	Programirljivi logički kontroler / eng. Programmable Logic Controller
RCD	Zaštitni uređaj diferencijalne struje / eng. Residual current device
TCP/IP	eng. Transport Control Protocol / eng. Internet Protocol
TIA	eng. Totally Integrated Automation
U/I modul	Ulazno izlazni modul / eng. input output module

Sadržaj

1.	UVOD.....	1
2.	AUTOMATIZACIJA	2
2.1.	OPČENITO	2
2.2.	UPRAVLJANJE I REGULACIJA.....	3
3.	PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER (PLC)	4
3.1.	OSNOVNI PRINCIP RADA PLC-A.....	5
3.2.	CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA (CPU).....	6
3.3.	ULAZNI DIO.....	7
3.4.	IZLAZNI DIO	8
3.5.	MEMORIJA	8
3.6.	KOMUNIKACIJSKO SUČELJE	9
3.7.	IZVOR NAPAJANJA	10
4.	KORIŠTENA OPREMA I TEHNOLOGIJA	11
4.1.	MAKETA	11
4.1.1.	FOTOTRANZISTORI	12
4.1.2.	MIKROPREKIDAČ	13
4.1.3.	MOTOR 24V	13
4.1.4.	KOMPRESOR	14
4.1.5.	PNEUMATSKI CILINDAR I ELEKTROMAGNETNI VENTIL	15
4.1.6.	SENZOR BOJA	16
4.2.	PLC SIEMENS S7-1200.....	17
4.3.	SIEMENS ET 200eco PN	18
4.4.	TIA PORTAL.....	19
4.5.	PROFINET	20
4.6.	EPLAN Electric.....	20
5.	PRAKTIČNI DIO.....	21
5.1.	IZRADA ELEKTRO ORMARA	21
5.2.	IZRADA PROGRAMA ZA PLC	26
5.2.1.	Konfiguracija uređaja	26
5.2.2.	PROGRAMSKI KOD	30

6.	ZAKLJUČAK.....	35
7.	LITERATURA	36

1. UVOD

Pokretne trake (engl. conveyor) uređaji su koji se koriste za prenošenje određenih tereta po stazi. Pokretne trake često možemo vidjeti u trgovačkim centrima, a veću primjenu pronalaze u automatiziranim skladištima, zračnim lukama i raznim industrijskim postrojenjima.

Osnovni dio svake pokretne trake je „beskonačna traka“ koja je napeta preko valjaka koji ju pokreću. Ovisno o namjeni pokretne trake tu su i drugi dijelovi, a neki od osnovnih su lančani elementi i motor koji pokreće traku.

Postrojenja za sortiranje najčešće koriste pokretne trake i druge tehnologije kako bi sortirale odeđene stvari na odeđen način. Neke od najčešćih primjena postrojenja za sortiranje su sortiranje prtljage na aerodromima, sortiranje pošte u velikim poštanskim sortirnim centrima i sortiranje otpada u reciklažnim centrima.

Sortirnice koriste razne tehnologije za sortiranje stvari. Jedan od primjera je čitanje QR koda na predmetu kojeg je potrebno sortirati te se prema QR kodu proizvod sortira na određen način. Uređaji koji se koriste kako bi se predmet uspješno sortirao mogu biti pneumatski, hidraulični ili električni.

U ovom završnom radu korišteno je postrojenje za sortiranje stvari prema boji predmeta. Postrojenje se sastoji od pokretne trake i pneumatskih cilindara za izbacivanje predmeta sa trake u određene skladišne prostore.

2. AUTOMATIZACIJA

2.1. OPĆENITO

Pojam automatizacije veže se na pojam mehanizacije, odnosno automatizacija je nastavak razvoja mehanizacije.

Automatizacija kao jedan od smjerova elektrotehnike bavi se upravljanjem raznim procesima i zadacima pomoću tehnologije koja zamjenjuje ljudsku radnu snagu. Automatizacija se sastoji od zajedničkog korištenja software-a, hardware-a i drugih tehnologija koje povećavaju učinkovitost, sigurnost, kvalitetu i smanjuju potrebu za čovjekovim radom. [1]

Jedna od glavnih prednosti automatizacije vidljiva je kod serijske proizvodnje gdje se isti proces ponavlja veliki broj puta. Dovoljno je jedanput automatizirati taj proces i dobivamo brzu i efikasnu serijsku proizvodnju. Automatizacijom procesa smanjuje se rizik od ljudskih pogrešaka i kršenja normi. Automatizacijom se smanjuje potreba za niskokvalificiranom radnom snagom, a otvara se tržiste za visokoobrazovanu radnu snagu.

U današnje vrijeme automatizacija rutinskih zadataka, automatizacija složenih procesa i iskorištavanje strojnog učenja, tvrtkama pruža glavnu konkurentsку prednost.




Slika 1. Primjer automatizacije u auto industriji [2]

2.2. UPRAVLJANJE I REGULACIJA

Pojmovi upravljanje i regulacija često se spominju uz automatizaciju. Važno je shvatiti razliku i povezanost ta dva pojma.

Upravljanje je moguće promatrati kao proces kojemu je primarni zadatak izvršiti zadatak koji mu je namijenjen. Upravljanje može biti u otvorenoj petlji, odnosno kod ove vrste upravljanja nemamo povratnu vezu i ne možemo ukloniti sve poremećaje koji djeluju na sustav. S druge strane upravljanjem u zatvorenoj petlji kod koje imamo povratnu vezu možemo ukloniti poremećaje koji djeluju na sustav. Glavna uloga regulacije je održavanje željenog stanja sustava, odnosno da mijenja stanje sustava s obzirom na poremećaje u kojem se sustav nalazi. U automatizaciji bitna je automatska regulacija koju možemo opisati kao sposobnost sustava da automatski regulira stanje u kojem se nalazi prema unesenim parametrima. [3]



Slika 2. Primjer upravljanja u zatvorenoj petlji [3]

3. PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER (PLC)

PLC (eng. Programmable Logic Controller) je programabilni elektronički uređaj koji se koristi u automatizaciji industrijskih postrojenja. Kada se govori o automatizaciji procesa PLC se može promatrati kao „mozak“ cijelog procesa.

Razvoj PLC-a započinje 60-tih godina prošlog stoljeća s ciljem da se zamijeni do tada korištena relejna logika. U to vrijeme razvoj mikroprocesora došao je do razine kada da je bilo moguće napraviti programabilne logičke kontrolere, odnosno PLC računala koja će zamijeniti do tada korištenu relejnu logiku. [4]

Glavne prednosti PLC-a pred relejnom logikom su pouzdanost, fleksibilnost, dimenzije i otpornost na vanjske uvjete. Pouzdanosti PLC-a pridonosi to da nema mehaničkih dijelova koji bi bili podložni trošenju i starenju. Dimenzijama je manji jer su svi vremenski releji, brojači i ostale relejne upravljačke komponente ugrađene u sam PLC. [4]

Ovisno o obujmu posla kojeg PLC treba odraditi mijenja se i sama složenost i cijena PLC-a. Povećanjem broja ulaza i izlaza povećava se i potrebna snaga procesora i memorije, a samim time i cijena.




Slika 3. Primjer PLC-a: Siemens S7-1500 [5]

3.1. OSNOVNI PRINCIP RADA PLC-A


Osnovni princip rada PLC-a može se reći da je isti za sve PLC-ove bez obzira da li se promatra mikro PLC ili veliki PLC sustav. Svaki PLC sastoji se od iste hardverske strukture:

- procesora (CPU),
- izlaznog djela,
- ulaznog djela,
- memorije,
- modula za napajanje i
- komunikacijskog sučelja.

Između ulaznog djela PLC-a i procesorske jedinice (CPU), kao i između izlaznog djela PLC-a i procesorske jedinice (CPU), nalazi se optoizolacija. Zadaća optoizolacije je da galvanski odvoji strujne krugove ulaza (izlaza) i procesorske jedinice kako bi se spriječio protok struje ako dođe do razlika potencijala u strujnim krugovima te kako bi se spriječile visokofrekventne smetnje. [4]



Slika 4. Osnovna građa PLC-a



Slika 5. Ciklus rada PLC-a


Rad samog PLC uređaja najlakše je opisati slikom iznad. PLC konstantno mora mijenjati stanja svojih izlaza ovisno o ulazima, a prema logici koja je zadana u korisničkom programu. Ta promjena dešava se ciklički u beskonačnoj petlji.

Jedan ciklus PLC-a počinje obradom ulaznih signala. PLC očitava stanje ulaza te prenosi informacije u ulazni memorijski registar procesora. Slijedi izvršavanje programa koji je unesen u PLC, te se nakon obrade podaci šalju u izlani memorijski registar procesora. U trećem koraku ciklusa PLC komunicira sa vanjskim jedinicama i odvija operacije potrebne za funkcioniranje operacijskog sustava. Na kraju ciklusa dolazi do prijenosa podataka iz izlaznog memorijskog registra na izlaze PLC-a. [4]

3.2.CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA (CPU)

Procesorska jedinica PLC-a može se promatrati kao i procesor osobnog računala. Glavna zadaća mu je ista, a to je obrada programa i podataka koji su pohranjeni u memoriji.

Glavne komponente procesorske jedinice u neprestanoj su komunikaciji, a arhitektura CPU-a varira ovisno o proizvođaču. Općenito može se reći da postoje tri glavne komponente CPU-a: mikroprocesor, memoriju i izvor napajanja. [4]



Slika 6. Shema centralne procesorske jedinice PLC-a

Mikroprocesor PLC-a upravlja cijelim sustavom, izvodi algebarske operacije, složene matematičke operacije, provodi međusobnu komunikaciju između dijelova sustava, postavlja izlaze ovisno o ulazima i provodi ostale bitne operacije za funkcioniranje PLC-a.

3.3. ULAZNI DIO

Ulagani dio PLC-a sastoji se od određenog broja digitalnih i analognih ulaza. Efikasnost samog automatiziranog sustava uvelike ovisi o mogućnosti čitanja i obrade podataka koje PLC dobiva na ulazu. Na ulaze dovode se signali iz procesa čijim radom upravlja PLC. Žice kojima signali putuju do ulaza PLC-a spajaju se na vijčane stezaljke.

Za digitalne ulaze visoko stanje (uključeno, 1) iznosi 14-30 VDC, a nisko stanje (isključeno, 0) iznosi 0-5 VDC. Digitalni ulazi najčešće su krajnji senzori, senzori prisutnosti, sklopke, tipkala i slično. [4]

Analogna informacija koja je dovedena na analogne ulaze može biti u raznim oblicima. Najčešće je ona strujna 0-20 mA, strujna 4-20 mA, naponska 0-10 VDC ili naponska -10 + 10 VDC. Na analogne ulaze spajaju se osjetnici temperature, tlaka, reostati i slično. [4]

3.4. IZLAZNI DIO

Izlazni dio PLC-a sastoji se od određenog broja digitalnih i analognih izlaza. Na izlazne stezaljke PLC-a (koje su kao i kod ulaza vijčane) spajaju se izvršni uređaji sustava kojima se šalju signali i na taj način se upravlja procesom.

Na digitalne izlaze PLC-a najčešće su spojeni sklopnici, signalne lampice, magneti i slični uređaji kojima se upravlja na način binarne logike, odnosno ili su uključeni ili isključeni. [6]

Analogni izlazi PLC-a koriste se za spajanje uređaja koji primaju određene strujne ili naponske signale, PID regulirane veličine, frekvencijskih pretvarača i slično. [4]

3.5. MEMORIJA

Memorija PLC-a dijeli se na izvršnu i korisničku memoriju. Izvršna memorija koristi se za trajnu pohranu operacija koje su potrebne za normalno funkcioniranje PLC-a i ona nije dostupna krajnjem korisniku. Memorija koja je dostupna krajnjem korisniku je korisnička memorija i u nju korisnik sprema svoje programe koje PLC koristi za upravljanje sustavom u kojem se nalazi. [4]

3.6. KOMUNIKACIJSKO SUČELJE

Komunikacijsko sučelje ima više namjena. Glavna namjena komunikacijskog sučelja je omogućiti korisniku da se uspostavi komunikacija između PLC-a i PC-a kako bi korisnik mogao obavljati radnje programiranja na PLC-u. Također komunikacijsko sučelje se koristi za komunikaciju raznih uređaja koji se nalaze u sustavu sa PLC-om. Najčešće podržani protokoli za komunikaciju na PLC-u su: PROFINET, PROFIBUS i RS-232. [4]



Slika 7. Primjer komunikacije između PLC-a i drugog uređaja (PROFINET) [6]

3.7. IZVOR NAPAJANJA

Izvor napajanja može se nazvati „srcem“ PLC-a. Kao i kod osobnih računala to je najveći i najteži dio. Njegova uloga nije samo napajanje PLC-a nego i kontrola. Napajanje komunicira s CPU-om i upozorava ako vrijednosti napona nisu zadovoljavajuće i tako štiti PLC od neželjenih posljedica. Dobro napajanje mora biti neosjetljivo na smetnje koje postoje u električnoj mreži. Standardno PLC-ovi rade na 120/230 VAC i 24VDC ovisno o proizvođaču, modelu i regiji u kojoj se koristi.



Slika 8. Primjer modula za napajanje PLC-a [8]

4. KORIŠTENA OPREMA I TEHNOLOGIJA

4.1. MAKETA

Za ovaj završni rad korišten je dio FischerTechnik Factory Simulation 24V makete. Dio makete koji se koristi u ovom radnu je sortirnica s detekcijom boje (Sorting Line with Color Detection 24V).

Ova sortirnica koristi se za automatsko sortiranje dijelova prema njihovoj boji. U ovom procesu na pokretnu traku dovode se geometrijski isti oblici, koji se razlikuju samo u boji. Pokretnu traku pokreće istosmjerni motor, a pozicija samog predmeta na traci određuje se pomoću mikro prekidača. Sortiranje predmeta s trake u određena skladišta vrši se pomoću pneumatskih cilindara koji su pokretani elektromagnetskim ventilima. Na traci i u skladišnom prostoru nalazi se nekoliko svjetlosnih senzora pomoću kojih se saznaje položaj predmeta na traci i u skladištu.

Određivanje boje predmeta obavlja se pomoću svjetlosnog senzora koji emitira svjetlo crvene boje i refleksije te boje od površine predmeta. Senzor boja pokazuje koliko dobro površina reflektira svjetlost, pa samim time izmjerena vrijednost nije proporcionalna valnoj duljini izmjerene boje nego se dobiva vrijednost koliko je dobro predmet reflektirao crvenu svjetlost koja je bila obasjana na njega pomoću svjetlosnog senzora. Zbog toga je važno zaštiti predmet od vanjskih uvjeta prilikom detekcije boje jer vanjska svjetlost i udaljenost objekta od senzora utječe na rezultat mjerena. Ova sortirnica sortira predmeta prema tri boje. To su plava, crvena i bijela, a s obzirom na način na koji funkcioniра određivanje boje treba se postaviti absolutna granica refleksije za određenu boju.

Proces započinje pojavom predmeta na prvom svjetlosnom senzoru. U tom trenutku uključuje se pokretna traka koja prenosi objekt u tamnu komoru u kojoj se odvija detekcija boje. Tamna komora koristi se kako bi se isključio vanjski utjecaj na određivanje boje. Nakon određivanja boje informacija o boji šalje se PLC-u. Nakon određivanja boje, predmet nastavlja putovati pokretnom trakom prema skladišnom prostoru. Skladištenje predmeta može se kontrolirati pomoću svjetlosnog senzora koji se nalazi na izlazu iz tamne komore i mikro prekidača koji broji rotacije zupčanika koji pokreće pokretnu traku. Tako se saznaje točan položaj predmeta na traci i trenutak kada se predmet treba izbaciti s trake u skladište. Kada se

predmet nađe na pravom mjestu aktivira se pneumatski cilindar koji ga zatim izbacuje sa trake u skladište. Skladišta su također opremljena svjetlosnim senzorima koji PLC-u šalju informaciju nalazi li se u skladištu predmet ili ne.



Slika 9. Fotografija korištene makete [7]

4.1.1. FOTOTRANZISTORI


Fototranzistori koriste se kao svjetlosni senzori na ovoj maketi. Uz pomoć svjetiljke koja je okrenuta prema fototranzistoru i leće koja baca svjetlost na fototranzistor ostvaren je svjetlosni senzor koji se koristi za detekciju predmeta. Kada predmet dođe ispred svjetiljke prekida se snop svjetlosti koji je padaо na fototranzistor te u tom trenutku fototranzistor prestaje voditi struju. Prestankom vodljivosti fototranzistora dobiva se informacija da je predmet senzora.




Slika 10. Skica fototranzistora korištenog na maketi [7]

4.1.2. MIKROPREKIDAČ

Mikroprekidači često se koriste kao referentni ili krajnji prekidači. Na ovoj maketi koristi se na malo drugačiji način. Kod ove makete mikroprekidač se nalazi na zupčaniku koji pokreće pokretnu traku te svakim pomakom trake šalje impulse PLC-u. Mikroprekidač korišten na ovoj maketi ima radni (NO) i mirni (NC) kontakt.




Slika 12. Skica mikroprekidača korištenog na maketi [7]



Slika 11. Shema spajanja mikroprekidača [7]

4.1.3. MOTOR 24V


Motor koji se koristi za pokretanje pokretnе trake je istosmjerni motor s permanentnim magnetom. Motor radi na nazivnom naponu od 24VDC te mu je maksimalna ulazna struja 300mA. Broj okretaja prilikom praznog hoda je 10700 o/min i ima maksimalni moment od 5×10^{-3} Nm. Na ovoj maketi korišten je u kombinaciji s reduktorom koji ima prijenosni omjer 64,8:1.




Slika 13. Skica motora korištenog na maketi [7]

4.1.4. KOMPRESOR

Kompresor korišten na ovoj maketi radi na naponu od 24VDC. Maksimalna struja na ulazu je 70mA, a maksimalni tlak na izlazu kompresora je 0.7 bar. Kompresor se sastoji od dijafragme koja dijeli dva odjeljka unutar kompresora. Prilikom pomicanja klipa u cilindru dolazi do uvlačenja ili istiskivanja zraka. Prilikom pomicanja klipa udesno, dijafragma se povlači unatrag (vidljivo na slici 15) i uvlači zrak kroz ulazni ventil. Prilikom pomicanja klipa uljevo, dijafragma istiskuje zrak iz komore kroz izlazni ventil.




Slika 14. Skica kompresora korištenog na maketi [7]




Slika 15. Skica unutrašnjosti kompresora [7]

4.1.5. PNEUMATSKI CILINDAR I ELEKTROMAGNETNI VENTIL


Pneumatski cilindar koristi se za izbacivanje predmeta s pokretne trake u spremište. Rad pneumatskog cilindra regulira se pomoću elektromagnetskog ventila 3/2. Na elektromagnetnom ventilu nalaze se tri spojne točke i ima dva regulacijska stanja. Preklopne operacije obavlja elektromagnetna zavojnica (a), koja djeluje protiv opruge (c). Kada se na elektromagnetnom ventilu pojavi napon, pomična jezgra zavojnice (b) giba se protiv opruge što uzrokuje otvaranje ventila. Kada je ventil otvoren kompresor (1) je spojen s priključkom cilindra (2) i komprimirani zrak tjeran cilindar van. Kada napon na ventilu padne, opruga vuče pomičnu jezgru zavojnice natrag i ventil se zatvara, zrak iz cilindra izlazi van kroz odzračnik (3), a cilindar se vraća u početni položaj.



Slika 16. Princip rada elektroventila [7]




Slika 18. Skica pneumatskog cilindra korištenog na maketi [7]



Slika 17. Skica elektromagnetskog ventila korištenog na maketi [7]

4.1.6. SENZOR BOJA

Uređaj za određivanje boja na ovoj maketi sastoji se od tamne komore u kojoj je smješten senzor boja koji emitira crvenu boju koja se reflektira s površine predmeta različitim intenzitetom, ovisno o boji predmeta. Intenzitet reflektirane svjetlosti mjeri se fototranzistorom koji je ugrađen u senzor boja. On na izlazu daje napon od 0-9 VDC. U senzor je također ugrađen transformator koji pretvara 24 VDC u 9 VDC koje senzor koristi za svoj rad.



Slika 19. Skica senzora boja korištenog na maketi [7]

4.2. PLC SIEMENS S7-1200

Za potrebe ovog rada korišten je Siemens S7-1214C DC/DC/DC. Korišten je osnovni model bez proširenja. Osnovni model dolazi sa četrnaest digitalnih ulaza, deset digitalnih izlaza i dva analogna ulaza (0-10 VDC).

Ključne karakteristike ove serije Siemensovog PLC-a su kompaktni dizajn koji omogućava ugradnju u skučenim upravljačkim ormarima. Sljedeća karakteristika ovog PLC-a je mogućnost brze i precizne obrade podataka pa je savršen izbor za sustave u kojima je potrebna brza i precizna kontrola. Što se tiče komunikacije ova serija PLC-a podržava razne komunikacijske protokole, a dolazi s ugrađenim PROFINET portom (radi na TCP/IP protokolu) što omogućuje pouzdanu komunikaciju s U/I sustavom, HMI panelima i proizvodima drugih proizvođača. Programiranje ove serije PLC-a najčešće se provodi pomoću Siemens-ove aplikacije TIA portal. Također Siemens nudi i mogućnost enkripcije podataka i komunikacije što je od posebne važnosti u sustavima koji zahtijevaju povećanu sigurnost. [8]


Ova serija PLC-a svoju popularnost je postigla zbog svoje pouzdanosti, prilagodljivosti i širokog spektra primjene.



Slika 20. Siemens S7-1214C DC/DC/DC [9]

4.3. SIEMENS ET 200eco PN

ET 200eco PE uređaj je kojeg proizvodi tvrtka Siemens i koristi se u industrijskim postrojenjima. Namjena uređaja je prikupljanje ulaznih signala (senzori, prekidači) i distribucija izlaznih signala na udaljenim mjestima u sustavu. Uređaj koristi PROFINET komunikaciju kako bi razmjenjivao informacije s PLC-om i ostalim uređajima u sustavu. Kompaktnog je dizajna, te se jednostavno montira na DIN šine, ali i na ostala mjesta. Također opremljen je lampicama koje olakšavaju praćenje i otkrivanje problema u mreži.




Slika 21. Siemens ET 200eco PN [10]

4.4. TIA PORTAL

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) softversko je okruženje koje je razvila tvrtka Siemens. Koristi se za programiranje, konfiguriranje i dijagnostiku. TIA portal spoj je različitih alata koji omogućuju korisnicima rad na raznim područjima automatizacije. Pomoću samo jednog software-a omogućeno je programiranje upravljačkih sustava, konfiguriranje mreža i obavljanje dijagnostike.

TIA Portal nudi veliki spektar podrške prema raznim komponentama i uređajima koji se koriste u sustavima automatizacije. Pomoću TIA Portala dobiva se mogućnost upravljanja PLC računalima, senzorima, akutatorima, frekvencijskim pretvaračima, HMI uređajima i sličnim. Također TIA portal podržava i PROFINET komunikacijski protokol.

Programiranje u TIA Portalu moguće je u više jezika, a jedan od najpoznatijih je Ladder Dijagram (LAD). Postoje još Function Block Diagram (FBD) i Sequential Function Chart (SFC).




Slika 22. Početno sučelje TIA Portala-a [11]

4.5. PROFINET

PROFINET komunikacijski protokol koristi se u industriji za povezivanje i komunikaciju među različitim uređajima u automatiziranim postrojenjima. Neke od glavnih prednosti PROFINETA su visoka brzina prijenosa podataka, komunikacija u stvarnom vremenu i mogućnost povezivanje različitih sustava.

PROFINET koristi TCP/IPv4 protokol za komunikaciju između uređaja pa je od velike važnosti da prilikom konfiguracije uređaja svi uređaji budu postavljeni u istu mrežu.



Slika 23. Primjer PROFINET veze [12]

4.6. EPLAN Electric

EPLAN Electric jedna je od komponenti softverskog paketa EPLAN, a koja je prilagođena elektro projektiranju i dokumentaciji. Za ovaj rad korištena je verzija EPLAN Education 2023 koja je besplatna za sve studente.

EPLAN omogućuje korisniku izradu detaljnih elektroschema, dijagrama spajanje i dokumentacije za sve vrste elektro sustava. Jedna od najvećih prednosti ovog software-a je automatski proces izrade dokumentacije i popisa materijala.

EPLAN također nudi integraciju s drugim sustavima i alatima kako bi se olakšala razmjena podataka. U sam programske paket integrirane su i sve važeće industrijske norme.

5. PRAKTIČNI DIO

5.1. IZRADA ELEKTRO ORMARA

Za potrebe ovog završnog rada izrađen je elektro ormar za maketu sortirnice. Za ovaj ormar izrađena je shema pomoću EPLAN Education 2023 programskog paketa. Shema ormara nalazi se u prilozima, a svi elementi koji se nalaze u ormaru označeni su prema priloženoj shemi.


Odabran je metalni ormar dimenzija 0,6m * 0,6m * 0,3m. Prvi korak izrade ugradnja je perforiranih kabelskih kanalica koje se koriste za ožičavanje samog ormara. S donje strane ormara izbušene su četiri rupe i stavljeni su plastične uvodnice M16 za ulaz kablova u elektro ormar. Na vratima ornara izbušene su dvije rupe za signalnu lampicu i sklopku („gljivu“) za isključivanje trake u nuždi.



Slika 24. Fotografija unutrašnjosti elektro ormara

Od zaštitne opreme u ormaru ugrađena je RCD sklopka (kod nas poznatija kao FID sklopka) marke ABB (DDA202 AC). Karakteristike sklopke su $U_n = 230V$, $I_n = 25A$, $I_{\Delta n} = 0,03A$. Uz nju je ugrađen kompatibilni osigurač također marke ABB (S 202M-C4) s karakteristikama $I_n = 4A$, $U_n = 230V$, C karakteristika osjetljivosti. Zaštitna oprema je ugrađena s ciljem zaštite opreme i korisnika.

Radi zaštite korisnika, kućište ormara i vrata ormara su uzemljena (vidljivo na slici 24.)



Slika 25. Fotografija korištene zaštitne sklopke i osigurača

U ormaru su ugrađene stezaljke proizvođača Phoenix Contact koje služe kao razvodni elementi. Ugrađeno je pet takvih stezaljki. Prve dvije stezaljke (oznake -X1 i -XN) služe za napajanje uređaja koji trebaju napon 230VAC. Treća stezaljka koristi se za spajanje uzemljenja (oznaka -XPE), a zadnje dvije stezaljke služe za spajanje uređaja koji koriste napon 24VDC (oznake -X24V i -X0V).



Slika 26. Fotografija korištenih stezaljki

U ormaru se nalaze dva transformatora za pretvorbu 230VAC na 24VDC. Prvi transformator (oznaka -T1, Siemens PM 1207) koristi se za napajanje PLC-a. Drugi transformator (oznaka -T2) koristi se za napajanje U/I modula, preko kojih se napaja i sama maketa.



Slika 27. Fotografija korištenog transformatora


Glavna komponenta ormara je PLC. Za potrebe ovog projekta odabran je i ugrađen Siemens S7-1200 (oznaka -PLC1).

Na njega su preko PROFINET komunikacije spojena dva U/I modula (oznake -A1 i -A2). Na digitalni ulaz PLC-a spojena je „gljiva“ (oznaka -S1) za isklučivanje u slučaju nužde. Osim digitalnih ulaza PLC-a korišten je i analogni ulaz za senzor prepoznavanja boje koji se nalazi na maketi.



Slika 28. Fotografija korištenog PLC-a i napajanja

S vanjske bočne strane ormara nalaze se dva U/I modula (oznake -A1 i -A2). Moduli su ugrađeni kako bi se olakšalo spajanje elektro ormara s maketom. Maketa se napaja preko modula i sve ulazne i izlazne signale s makete (osim analognog signala koji je spojen direktno na PLC) prima preko I/O modula.




Slika 29. Fotografija korištenih U/I modula

5.2.IZRADA PROGRAMA ZA PLC

5.2.1. Konfiguracija uređaja

Nakon izrade elektro ormara i povezivanaj svih komponenti potrebmo je izraditi program za pokretanje makete sortirnice. Za programiranje makete korišten je softverski paket TIA Portal V16.

Izrada projekta započinje stvaranjem novog projekta i dodavanjem novog uređaja u projekt. Uređaj dodajemo klikom na „Add new device“ nakon kojeg nam se otvara prozor u kojem odabiremo koji uređaj želimo dodati. Za ovaj projekt dodan je Siemens SIMATIC S-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC).




Slika 30. Odabir odgovarajućeg uređaja u programu TIA portal

Nakon dodavanja uređaja u projekt uređaju je potrebno podesiti IP adresu. Adresa uređaja podešava se u izborniku „Online & diagnostics“ i zatim „Assign IP address“. Također potrebno je podesiti i PROFINET vezu. Postavke PROFINET veze nalaze se također u izborniku „Online & diagnostics -> Assign PROFINET device name“.




Slika 31. Podešavanje IP adrese uređaja




Slika 32. Podešavanje PROFINET veze

Nakon dodavanja i konfiguracije PLC-a, potrebno je dodati dva U/I modula. U/I moduli dodani su preko izbornika „Online -> Accessible devices“. Nakon dodavanja U/I modula potrebno je ponoviti isti postupak kao i kod dodavanja PLC-a za dodjeljivanje IP adrese i podešavanje PROFINET veze.




Slika 33. Prikaz mreže korištenih uređaja

Korišteni U/I moduli imaju po osam ulaza koji se mogu koristiti kao digitalni ulazi ili izlazi. Konfiguracija ulaza i adresa U/I modula vrši se desnim klikom na U/I modul u prozoru „Devices & networks“ i nakon toga odabirom izbornika „Device configuration“. Nakon otvaranja izbornika biramo „General -> Configuration overview“ i tamo podešavamo svaki ulaz I/O modula.



Slika 34. Konfiguracija U/I modula




Slika 35. Podešavanje ulaza/izlaza

5.2.2. PROGRAMSKI KOD


Nakon konfiguracije svih potrebnih uređaja potrebno je napisati programski kod u Ladder Dijagramu. Pisanje programa započeto je stvaranjem novog potprograma „traka sortiranje“.

U mreži 1 dodan je Set/Reset block za uključivanje i isključivanje motora koji pokreće pokretnu traku (adresa Q3.0). Traka se uključuje kada se predmet pojavi na prvoj fotočeliji pod uvjetom da skladišni prostor nije puni. Motor se zaustavlja pritiskom na „gljivu“ (adresa Q0.0) ili pomoćnom varijablom „Zaustavi motor“ (adresa M1.3)



Slika 36. Ladder dijagram: Mreža 1


Mreža 2 koristi se za provjeru slobodnih mesta u skladišnom prostoru.



Slika 37. Ladder dijagram: Mreža 2


Mreža 3 služi za postavljanje i resetiranje boje predmeta. Na slici ispod (slika 38.) prikazan je dio koda koji služi za postavljanje varijable za bijelu boju. Pomoću bloka „IN_RANGE“ provjeravamo dali je na „VAL“ dovedena vrijednost koja je unutar granica koje zadajem u bloku (MIN i MAX). Ako je vrijednost unutar zadanih vrijednosti pomoću SET/RESET bloka postavljamo varijablu „Bijela boja“ (adresa M0.1).

Reset bloka dešava se prilikom gašenja motora i prilikom izbacivanja predmeta s pokretnih traka.




Slika 38. Ladder dijagram: Mreža 3

U mreži 4 pomoću bloka CONV pretvara se analogni signal (0-9VDC) koji se dobiva sa senzora boje (adresa IW64) u cijeli broj koji se zatim sprema u varijablu „Vrijednost boje“ (adresa MW67).



Slika 39. Ladder dijagram: Mreža 4

Mreža 5 služi za uključivanje kompresora. Kompresor je aktivan kada je „Pomocna varijabla 1“ (adresa M0.4) aktivna.




Slika 40. Ladder dijagram: Mreža 5

Mreže 6, 7 i 8 koriste se za uključivanje ventila za izbacivanje predmeta sa pokretne trake. Za primjer je korištena mreža 6 koja služi za uključivanje ventila za izbacivanje bijelog predmeta s pokretne trake.

Položaj trake odeđuje se pomoću brojača „CTU“ koji broji impulse koje daje varijabla „Mikroprekidač“ (adresa I2.0). Reset brojača dešava se kada je predmet smješten u skladišni prostor pomoću foto ćelija koje se nalaze u svakom skladišnom mjestu.

Kada brojač dođe do zadane vrijednosti aktivira se ventil koji zatim izbaci predmet s pokretne trake u skladišni prostor.

Vrijednost na kojoj brojač treba aktivirati ventil dobivena je eksperimentalnim putem tako da se predmet više puta pusti pokretnom trakom i učita se vrijednost u kojoj je predmet ispred odgovarajućeg ventila.




Slika 41. Ladder dijagram: Mreža 6


Mreže 9 i 10 koriste se za postavljanje i resetiranje „Pomoćne varijable 1“ (adresa M0.4).

„Pomoćna varijabla 1“ postavlja se u trenutku kada je motor uključen i kada predmet dođe na drugu fotočeliju („Senzor2“) koja se nalazi iza senzora boje.

Resetiranje varijable dešava se u trenutku kada predmet padne u jedan od tri skladišna mesta i prekine svjetlost na foto čeliji. Također u tom trenutku zaustavlja se motor, a to se postiže pomoću varijable „Zaustavi motor“ koja resetira blok za uključivanje motora u Mreži 1.




Slika 42. Ladder dijagram: Mreža 9



Slika 43. Ladder dijagram: Mreža 10

Nakon izrade potrograma u glavnom dijelu programa „Main“ pozvan je potrogram „Traka sortiranje“.



Slika 44. Ladder dijagram glavni program

6. ZAKLJUČAK

Automatizacija kao pojam u širem smislu može se odrediti kao proces u kojem se smanjuje udio ljudskog rada i odlučivanja, a povećava se rad elektroničkih uređaja koji zamjenjuju prethodno potreban ljudski rad.

Prethodni navod vidljiv je i u ovom završnom radu u kojem je pomoću korištenih tehnologija upogonjena maketa koja pomoću PLC računala automatski sortira predmete prema boji predmeta.

Hardware i software korišten kod ovog završnog rada rasprostranjen je u svim oblicima industrije, a u ovom završnom radu iskorišten je samo mali potencijal te tehnologije. Na ovoj maketi sa samo nekoliko senzora i aktuatora prikan je osnovni rad tehnologije koja se koristi u industrijskim postrojenjima.

Pomoću dva U/I modula i PLC-a prikazana je upotreba PROFINET veze koja nam pomaže kod spajanja udaljenih senzora i aktuatora. PROFINET veza neizostavan je dio svih industrijskih postrojenja.

Korištenjem ove makete stječe se dojam funkciranja većih industrijskih postrojenja i rad na njoj vrlo je poučan i znanje stečeno kod korištenja makete može uvelike pomoći kod daljnog rada na stvarnim industrijskim postrojenjima.

7. LITERATURA

- [1] Automatizacija, <https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=4745>, dostupno 30.9.2023.
- [2] <https://www.genesis-systems.com/blog/robots-in-automotive-manufacturing-top-6-applications> , dostupno 1.10.2023.
- [3] Z.Vukić, Lj. Kuljača, Automatsko upravljanje: analiza linearnih sustava, 2004
- [4] Malčić, G., Programabilni logički kontroleri – interna skripta, Tehničko Veleučilište u Zagrebu, Zagreb.
- [5] <https://hr.rsdelivers.com/rs/product/siemens/6es7517-3ap00-0ab0/siemens-simatic-s7-1500-series-plc-cpu-for-use-s7/2009321> , dostupno 3.10.2023.
- [6] <https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10050978> , dostupno 3.10.203.
- [7] <https://www.fischertechnik.de/en/products/industry-and-universities/training-models/554868-training-factory-industry-4-0-24v> , dostupno 3.10.2023.
- [8] <https://www.automation24.biz/power-supply-unit-siemens-power-modul-pm1207-6ep1332-1sh71> , dostupno 4.10.2023.
- [9] <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc/s7-1200.html> , dostupno 4.10.2023.
- [10] <https://support.industry.siemens.com/cs/products/6ES71476BG000AB0/et200eco-pn-8-dio-dc24v-1-3a-8xm12?pid=460578&dtp=&mlfb=6ES71476BG000AB0&lc=en-US> , dostupno 4.10.2023.
- [11] <https://support.industry.siemens.com/cs/document/65601780/tia-portal-an-overview-of-the-most-important-documents-and-links-controller?dti=0&lc=en-HR> , dostupno 5.10.2023.
- [12] <https://netilion.endress.com/blog/definitive-guide-profinet-iiot/> , dostupno 6.10.2023.
- [13] <https://hr.wikipedia.org/wiki/Automatizacija> , dostupno 3.10.2023.

POPIS SLIKA


Slika 1. Primjer automatizacije u auto industriji [2]	2
Slika 2. Primjer upravljanja u zatvorenoj petlji [3]	3
Slika 3. Primjer PLC-a: Siemens S7-1500 [5]	4
Slika 4. Osnovna građa PLC-a	5
Slika 5. Ciklus rada PLC-a	6
Slika 6. Shema centralne procesorske jedinice PLC-a	7
Slika 7. Primjer komunikacije između PLC-a i drugog uređaja (PROFINET) [6]	9
Slika 8. Primjer modula za napajanje PLC-a [8]	10
Slika 9. Fotografija korištene makete [7]	12
Slika 10. Skica fototranzistora korištenog na maketi [7]	12
Slika 12. Skica mikroprekidača korištenog na maketi [7]	13
Slika 11. Shema spajanja mikroprekidača [7]	13
Slika 13. Skica motora korištenog na maketi [7]	13
Slika 14. Skica kompresora korištenog na maketi [7]	14
Slika 15. Skica unutrašnjosti kompresora [7]	14
Slika 16. Princip rada elektroventila [7]	15
Slika 17. Skica elektromagnetskog ventila korištenog na maketi [7]	15
Slika 18. Skica pneumatskog cilindra korištenog na maketi [7]	15
Slika 19. Skica senzora boja korištenog na maketi [7]	16
Slika 20. Siemens S7-1214C DC/DC/DC [9]	17
Slika 21. Siemens ET 200eco PN [10]	18
Slika 22. Početno sučelje TIA Portala-a [11]	19
Slika 23. Primjer PROFINET veze [12]	20
Slika 24. Fotografija unutrašnjosti elektro ormara	21
Slika 25. Fotografija korištene zaštitne sklopke i osigurača	22
Slika 26. Fotografija korištenih stezaljki	23
Slika 27. Fotografija korištenog transformatora	23
Slika 28. Fotografija korištenog PLC-a i napajanja	24
Slika 29. Fotografija korištenih U/I modula	25

Slika 30. Odabir odgovarajućeg uređaja u programu TIA portal	26
Slika 31. Podešavanje IP adrese uređaja.....	27
Slika 32. Podešavanje PROFINET veze.....	27
Slika 33. Prikaz mreže korištenih uređaja	28
Slika 34. Konfiguracija U/I modula.....	29
Slika 35. Podešavanje ulaza/izlaza	29
Slika 36. Ladder dijagram: Mreža 1	30
Slika 37. Ladder dijagram: Mreža 2	30
Slika 38. Ladder dijagram: Mreža 3	31
Slika 39. Ladder dijagram: Mreža 4	32
Slika 40. Ladder dijagram: Mreža 1	32
Slika 41. Ladder dijagram: Mreža 6	33
Slika 42. Ladder dijagram: Mreža 9	33
Slika 43. Ladder dijagram: Mreža 10	34
Slika 44. Ladder dijagram glavni program.....	34

PRILOZI


Prilog 1. Spajanje makete


Terminal no.	Function	Input/Output
1	power supply (+) actuators	24V DC
2	power supply (+) sensors	24V DC
3	power supply (-)	0V
4	power supply (-)	0V
5	pulse counter	I1
6	light-barrier inlet	I2
7	light-barrier behind color sensor	I3
8	Not used	
9	color sensor	I4
10	light-barrier white	I5
11	light-barrier red	I6
12	light-barrier blue	I7
17	motor conveyor belt	Q1
18	Compressor	Q2
19	Not used	
20	valve first ejector (white)	Q3
21	valve second ejector (red)	Q4
22	valve third ejector (blue)	Q5





Prilog 2. Shema elektro ormara


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
F26_001																																							
 <p>Matija Mavrek</p> <p>Ivančki Vrhovec 57 4240 Ivanec Phone +385 99 7729 231</p>																																							
<p>Company / customer Razvodni ormari za maketu sortirnice</p> <p>Project description 001</p> <p>Job number Sveučilište Sjever</p> <p>Commission</p>																																							
<p>Manufacturer (company) Matija Mavrek</p> <p>Path Project name Make Type Place of installation Responsible for project Part feature</p>																																							
<p>Created on 10.10.2023. Edit date 20.10.2023.</p> <p>by (short name) mmavr</p> <p>Number of pages 7</p>																																							
<table border="1"> <tr> <td>Notation</td><td>Date</td><td>15.10.2023.</td><td>Ed.</td><td>15.10.2023.</td><td>Sveučilište Sjever</td><td>Matija Mavrek</td><td>Nastavna strana</td><td colspan="2">= NO + Sortirnica</td></tr> <tr> <td></td><td>Name</td><td></td><td>Appl.</td><td>Razvodni ormari za maketu sortirnice</td><td>Replaced by</td><td></td><td></td><td>001</td><td>Page 1/17</td></tr> <tr> <td>Notation</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Original</td><td>Replace of</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										Notation	Date	15.10.2023.	Ed.	15.10.2023.	Sveučilište Sjever	Matija Mavrek	Nastavna strana	= NO + Sortirnica			Name		Appl.	Razvodni ormari za maketu sortirnice	Replaced by			001	Page 1/17	Notation	Date	Name	Original	Replace of					
Notation	Date	15.10.2023.	Ed.	15.10.2023.	Sveučilište Sjever	Matija Mavrek	Nastavna strana	= NO + Sortirnica																															
	Name		Appl.	Razvodni ormari za maketu sortirnice	Replaced by			001	Page 1/17																														
Notation	Date	Name	Original	Replace of																																			















Prilog 3. Ladder dijagram

Totally Integrated Automation Portal																																																			
<p>Main [OB1]</p> <p>Main Properties</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">General</td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>Main</td> </tr> <tr> <td>Number</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>OB</td> </tr> <tr> <td>Language</td> <td>LAD</td> </tr> </table> <p>Information</p> <table border="1"> <tr> <td>Title</td> <td>"Main Program Sweep (Cycle)"</td> <td>Author</td> <td></td> <td>Comment</td> <td></td> <td>Family</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>0.1</td> <td>User-defined ID</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Data type</th> <th>Default value</th> <th>Comment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ Input</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initial Call</td> <td>Bool</td> <td></td> <td>Initial call of this OB</td> </tr> <tr> <td>Remanence</td> <td>Bool</td> <td></td> <td>=True, if remanent data are available</td> </tr> <tr> <td>Temp</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constant</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Network 1:</p> <pre> %OB1 "traka sortiranje_OB" %FB1 "traka sortiranje" EN --- ENO </pre>		General		Name	Main	Number	1	Type	OB	Language	LAD	Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment		Family		Version	0.1	User-defined ID						Name	Data type	Default value	Comment	▼ Input				Initial Call	Bool		Initial call of this OB	Remanence	Bool		=True, if remanent data are available	Temp				Constant			
General																																																			
Name	Main																																																		
Number	1																																																		
Type	OB																																																		
Language	LAD																																																		
Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment		Family																																													
Version	0.1	User-defined ID																																																	
Name	Data type	Default value	Comment																																																
▼ Input																																																			
Initial Call	Bool		Initial call of this OB																																																
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available																																																
Temp																																																			
Constant																																																			

Totally Integrated Automation Portal																																																																								
traka sortiranje [FB1]																																																																								
traka sortiranje Properties <table border="1"> <tr> <td colspan="2">General</td> </tr> <tr> <td>Name</td><td>traka sortiranje</td> </tr> <tr> <td>Number</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>Type</td><td>FB</td> </tr> <tr> <td>Language</td><td>LAD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Numbering</td> </tr> <tr> <td>Automatic</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Information</td> </tr> <tr> <td>Title</td><td>Automatska sortirnica</td> </tr> <tr> <td>Author</td><td></td> </tr> <tr> <td>Comment</td><td></td> </tr> <tr> <td>Version</td><td>0.1</td> </tr> <tr> <td>User-defined ID</td><td></td> </tr> </table>			General		Name	traka sortiranje	Number	1	Type	FB	Language	LAD	Numbering		Automatic		Information		Title	Automatska sortirnica	Author		Comment		Version	0.1	User-defined ID																																													
General																																																																								
Name	traka sortiranje																																																																							
Number	1																																																																							
Type	FB																																																																							
Language	LAD																																																																							
Numbering																																																																								
Automatic																																																																								
Information																																																																								
Title	Automatska sortirnica																																																																							
Author																																																																								
Comment																																																																								
Version	0.1																																																																							
User-defined ID																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Data type</th><th>Default value</th><th>Retain</th><th>Accessible from HMI/OPC UA/Web API</th><th>Writable from HMI engineering</th><th>Visible in HMI/OPC UA/ Web API</th><th>Setpoint</th><th>Supervision</th><th>Comment</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Input</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Output</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>InOut</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Static</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Temp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Constant</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI engineering	Visible in HMI/OPC UA/ Web API	Setpoint	Supervision	Comment	Input										Output										InOut										Static										Temp										Constant									
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writable from HMI engineering	Visible in HMI/OPC UA/ Web API	Setpoint	Supervision	Comment																																																															
Input																																																																								
Output																																																																								
InOut																																																																								
Static																																																																								
Temp																																																																								
Constant																																																																								
Network 1: Pokretanje pokretnе trake <pre> %I2.1 "Senzor1" %M0.0 "traka puna" %M1.3 "Zaustavi motor" %Q3.0 "Motor" SR S Q R1 </pre>																																																																								
Network 2: Provjera slobodnih mesta <pre> %I2.3 "SenzorBijela" %I2.4 "SenzorCrvena" %I2.5 "SenzorPlava" %Q0.0 "traka sloboda" </pre>																																																																								
Network 3: Postavljanje boje predmeta																																																																								




Totally Integrated Automation Portal		
Network 7: Ukljucivanje ventila za bijelu boju		
Network 8: Ukljucivanje ventila za plavu boju		
Network 9: Postavljanje pomocne varijable za brojace		
Network 10: Resetiranje pomocne varijable za brojace		

Prilog 4. Tablica korištenih ulaza, izlaza i memorijskih lokacija

Totally Integrated Automation Portal						
PLC tag table [62]						
Icon	Name	Data type	Address	Visible in HMI engineering	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Comment
■	Bijela boja	Bool	%M0.1	True	True	Ako je na traci bijeli predmet onda je vrijednost 1
■	Crvena boja	Bool	%M0.3	True	True	Ako je na traci crveni predmet onda je vrijednost 1
■	Glijiva	Bool	%I0.0	True	True	Glijiva za zastavljanje postrojenja
■	Plava boja	Bool	%M0.2	True	True	Ako je na traci plavi predmet onda je vrijednost 1
■	Pomocna varijabla 1	Bool	%M0.4	True	True	Pomocna varijabla korištena kod brojaca
■	Pomocna varijabla 2	Bool	%M0.5	True	True	
■	Pomocna varijabla 3	Bool	%M0.6	True	True	
■	Pomocna varijabla 4	Bool	%M0.7	True	True	
■	Pomocna varijabla 5	Bool	%M1.0	True	True	
■	Pomocna varijabla 6	Bool	%M1.1	True	True	
■	Pomocna varijabla 7	Bool	%M1.2	True	True	
■	Senzor boje	Word	%IW64	True	True	Analogni ulaz, prma 0-10VDC ovisno o boji
■	traka puna	Bool	%M0.0	True	True	Ako je traka puna onda je vrijednost 1
■	TrenutnaVrijednost brojac 0	Int	%MW2	True	True	Trenutna vrijednost brojaca
■	TrenutnaVrijednost brojac 1	Int	%MW4	True	True	
■	TrenutnaVrijednost brojac 2	Int	%MW6	True	True	
■	VentilPlava	Bool	%Q3.4	True	True	Digitalni izlaz za paljenje ventila za plavu boju
■	Vrijednost boje	Int	%MW67	True	True	Vrijednost nakon pretvorbe analognog signala u Int
■	Zaustavi motor	Bool	%M1.3	True	True	

Totally Integrated Automation Portal						
I/O device_1 tag table [8]						
PLC tags						
Icon	Name	Data type	Address	Visible in HMI engineering	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Comment
	IRezerva1	Bool	%I2.6	True	True	Rezerva
	IRezerva2	Bool	%I2.7	True	True	Rezerva
	Mikroprekidac	Bool	%I2.0	True	True	Broji okretaje zupčanika na pokretnoj traci
	Senzor1	Bool	%I2.1	True	True	Svjetlosni senzor na početku pokretnih traka
	Senzor2	Bool	%I2.2	True	True	Svjetlosni senzor iz senzora za raspoznavanje boje
	SenzorBijela	Bool	%I2.3	True	True	Svjetlosni senzor u skladistu bijelih dijelova
	SenzorCrvena	Bool	%I2.4	True	True	Svjetlosni senzor u skladistu plavih dijelova
	SenzorPlava	Bool	%I2.5	True	True	Svjetlosni senzor u skladistu crvenih dijelova

Totally Integrated Automation Portal																																																										
I/O device_2 tag table [7]																																																										
PLC tags <table border="1"> <thead> <tr> <th>Icon</th><th>Name</th><th>Data type</th><th>Address</th><th>Visible in HMI engineering</th><th>Accessible from HMI/OPC UA/Web API</th><th>Comment</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Kompresor</td><td>Bool</td><td>%Q3.1</td><td>True</td><td>True</td><td>Digitalni izlaz za paljenje kompresora</td></tr> <tr> <td></td><td>Motor</td><td>Bool</td><td>%Q3.0</td><td>True</td><td>True</td><td>Digitalni izlaz za paljenje motora</td></tr> <tr> <td></td><td>QRezerva1</td><td>Bool</td><td>%Q3.5</td><td>True</td><td>True</td><td>Rezerva</td></tr> <tr> <td></td><td>QRezerva2</td><td>Bool</td><td>%Q3.6</td><td>True</td><td>True</td><td>Rezerva</td></tr> <tr> <td></td><td>QRezerva3</td><td>Bool</td><td>%Q3.7</td><td>True</td><td>True</td><td>Rezerva</td></tr> <tr> <td></td><td>VentilBijela</td><td>Bool</td><td>%Q3.2</td><td>True</td><td>True</td><td>Digitalni izlaz za paljenje ventila za bijelu boju</td></tr> <tr> <td></td><td>VentilCrvena</td><td>Bool</td><td>%Q3.3</td><td>True</td><td>True</td><td>Digitalni izlaz za paljenje ventila za crvenu boju</td></tr> </tbody> </table>			Icon	Name	Data type	Address	Visible in HMI engineering	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Comment		Kompresor	Bool	%Q3.1	True	True	Digitalni izlaz za paljenje kompresora		Motor	Bool	%Q3.0	True	True	Digitalni izlaz za paljenje motora		QRezerva1	Bool	%Q3.5	True	True	Rezerva		QRezerva2	Bool	%Q3.6	True	True	Rezerva		QRezerva3	Bool	%Q3.7	True	True	Rezerva		VentilBijela	Bool	%Q3.2	True	True	Digitalni izlaz za paljenje ventila za bijelu boju		VentilCrvena	Bool	%Q3.3	True	True	Digitalni izlaz za paljenje ventila za crvenu boju
Icon	Name	Data type	Address	Visible in HMI engineering	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Comment																																																				
	Kompresor	Bool	%Q3.1	True	True	Digitalni izlaz za paljenje kompresora																																																				
	Motor	Bool	%Q3.0	True	True	Digitalni izlaz za paljenje motora																																																				
	QRezerva1	Bool	%Q3.5	True	True	Rezerva																																																				
	QRezerva2	Bool	%Q3.6	True	True	Rezerva																																																				
	QRezerva3	Bool	%Q3.7	True	True	Rezerva																																																				
	VentilBijela	Bool	%Q3.2	True	True	Digitalni izlaz za paljenje ventila za bijelu boju																																																				
	VentilCrvena	Bool	%Q3.3	True	True	Digitalni izlaz za paljenje ventila za crvenu boju																																																				



IZJAVA O AUTORSTVU

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magisterskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tudeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, MATIJA MAVEREK (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog/diplomskog (obrisati nepotrebitno) rada pod naslovom UPRAVLJANJE MAKETOM STAMICE ZA SORTIRANJE (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Maverek
(vlastoručni potpis)

Sukladno čl. 83. Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljaju se na odgovarajući način.

Sukladno čl. 111. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima student se ne može protiviti da se njegov završni rad stvoren na bilo kojem studiju na visokom učilištu učini dostupnim javnosti na odgovarajućoj javnoj mrežnoj bazi sveučilišne knjižnice, knjižnice sastavnice sveučilišta, knjižnice veleučilišta ili visoke škole i/ili na javnoj mrežnoj bazi završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice, sukladno zakonu kojim se uređuje znanstvena i umjetnička djelatnost i visoko obrazovanje.